


■ Non recommandé pour les nouveaux designs  
Le modèle de caméra n'est plus recommandé pour le développement de nouvelles applications.



Spécification

Capteur

|                                                                |                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Type de capteur                                                | CMOS Monochrome                           |
| Mode d'obturbateur                                             | Global                                    |
| Caractéristique du capteur                                     | Linéaire                                  |
| Classe de pixels                                               | 2 MP                                      |
| Résolution                                                     | 2,35 Mpx                                  |
| Résolution (h x v)                                             | 1936 x 1216 Pixel                         |
| Rapport hauteur/largeur                                        | 16:10                                     |
| CAN                                                            | 12 bit                                    |
| Profondeur des couleurs (caméra)                               | 12 bit                                    |
| Classe de capteur optique                                      | 1/1,2"                                    |
| Surface optique                                                | 11,345 mm x 7,126 mm                      |
| Diagonale du capteur optique                                   | 13,4 mm 1/1,2"                            |
| Taille de pixel                                                | 5,86 µm                                   |
| CRA (Chief Ray Angle)                                          | 0 °                                       |
| Fabricant                                                      | Sony                                      |
| Désignation du capteur                                         | IMX249LLJ-C                               |
| Amplification (complet/RVB)                                    | 24x/4x                                    |
| AOI (zone d'intérêt) horizontale                               | Même fréquence d'image                    |
| AOI (zone d'intérêt) verticale                                 | Augmente la fréquence d'image             |
| AOI (zone d'intérêt) largeur d'image / pas                     | 96 / 8                                    |
| AOI (zone d'intérêt) hauteur d'image / pas                     | 2 / 2                                     |
| AOI (zone d'intérêt) trame de position (horizontale/verticale) | 8 / 2                                     |
| Compartimentage horizontal                                     | Même fréquence d'image                    |
| Compartimentage vertical                                       | Même fréquence d'image                    |
| Méthode de Compartimentage                                     | Horizontal: Addition / Vertical: Addition |
| Facteur de Compartimentage                                     | 2                                         |
| Decimation (sous-échantillonnage) horizontal                   | Même fréquence d'image                    |
| Decimation (sous-échantillonnage) vertical                     | Même fréquence d'image                    |
| Méthode de Decimation (sous-échantillonnage)                   | M/C automatique                           |



## Modèle

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Plage de fréquence de pixel                 | 30 MHz - 140 MHz                                       |
| Fréquence d'image mode Freerun              | 47 fps                                                 |
| Fréquence d'image du déclencheur (continu)  | 47 fps                                                 |
| Fréquence d'image du déclencheur (maximale) | 47 fps                                                 |
| Temps d'exposition (minimal - maximal)      | 0,03 ms - 998 ms                                       |
| Exposition longue (maximale)                | 30000 ms                                               |
| Consommation                                | 1,6 W - 2,8 W                                          |
| Mémoire d'images                            | 128 MB                                                 |
| Particularités                              | Mode de balayage linéaire IDS<br>Déclencheur à denture |

## Conditions ambiantes

Les valeurs de température indiquées ci-dessous se réfèrent à la température externe du boîtier de la caméra.


|                                                                |                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Température admissible de l'appareil pendant le fonctionnement | 0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F   |
| Température ambiante autorisée pendant le stockage             | -20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F |
| Humidité de l'air (relative, sans condensation)                | 20 % - 80 %                     |

## Connexions

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Port interfaces         | USB 3.0 Micro-B, vissable               |
| Connexion E/S           | Fiche Hirose 8 pôles (HR25-7TR-8PA(73)) |
| Alimentation en tension | Câble USB                               |

## Affectation des broches / connexion E/S

|   |                                                        |
|---|--------------------------------------------------------|
| 1 | Masse (GND)                                            |
| 2 | Sortie flash, avec coupleur optoélectronique (-)       |
| 3 | General Purpose I/O (GPIO) 1                           |
| 4 | Entrée déclencheur, avec coupleur optoélectronique (-) |
| 5 | Sortie flash, avec coupleur optoélectronique (+)       |
| 6 | General Purpose I/O (GPIO) 2                           |
| 7 | Entrée déclencheur, avec coupleur optoélectronique (+) |
| 8 | Sortie tension d'alimentation, 5 V (100 mA)            |



## Forme

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Raccord de l'objectif | Monture C                    |
| Indice de protection  | IP30                         |
| Dimensions H/W/L      | 29,0 mm x 29,0 mm x 29,0 mm  |
| Poids                 | 50 g                         |
| Matériau du boîtier   | Magnésium / acier inoxydable |

## Features

Liste des fonctions de prétraitement des images à bord de la caméra.

Toutes les fonctions du tableau sont disponibles via notre logiciel IDS peak pour le prétraitement des images sur l'ordinateur hôte (selon le modèle de capteur).

### Acquisition d'images

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Freerun                     | ✓ |
| Software trigger            | - |
| Hardware trigger            | ✓ |
| Trigger controlled exposure | - |
| Denoiser                    | - |
| Long exposure               | ✓ |
| Line scan                   | ✓ |

## UI-3260CP-M-GL Rev.2 (AB00695)

|                             |                                |      |
|-----------------------------|--------------------------------|------|
| Flash                       | Flashing                       | -    |
|                             | PWM flashing                   | -    |
| Ajustements d'images        | Auto exposure                  | -    |
|                             | Auto gain                      | -    |
|                             | Auto whitebalance              | -    |
|                             | Color correction               | -    |
|                             | Gamma                          | -    |
|                             | LUT                            | -    |
| Traitement d'images intégré | Mirror/flip                    | -    |
|                             | Pixel formats                  |      |
|                             | Region of interest             | ✓    |
|                             | Decimation (FPGA)              | -    |
|                             | Decimation (Sensor)            |      |
| Autres                      | Binning (FPGA)                 | -    |
|                             | Chunks                         | -    |
|                             | Sequencer                      | -    |
|                             | Firmware update                | -    |
|                             | 1st supported firmware version | 4.70 |